

◆SD100, SD300, SD500, LG100, V-1030 用

VirtualCOM 設定マニュアル

※こちらのドライバはドライバが認識されない場合に
導入するドライバではありません。お使いの環境で必要な場合のみ、インストールください。

※一部商品はVirtualCOMに対応したケーブルを装着する必要があります。

1. OSを確認して

WindowsXP,2000,ME,98 以前の場合は「XP,2000,ME,98 以前」フォルダ、
Windows7、8、8.1 の場合は「Vista,7,8 用」フォルダを開きます。

2. それぞれのフォルダの「インストーラ.exe」を実行し手順に従いインストールを進めます。

3. インストール後にバーコードリーダーで下記のバーコードを上から順に読み取ります。



4. デバイスマネージャを開きます。

5. ポート（COM と LPT）を開きます。

6. Prolific USB-to-Serial Comm Port のデバイスがお使いのバーコードリーダーです。